Wie man bei der BMDE-Installation Speicherplatz freimacht

Created date U		Updated date	Affects version	Fix version	
	31 Aug 2023	31 Aug 2023	Mobile Diagnostics and Erasure	N/A	

Beschreibung

Blancco Mobile Diagnostics and Erasure speichert viele der benötigten Dateien lokal auf dem Host-Rechner und besonders bei der Verarbeitung vieler verschiedener iOS-Geräte können die Dateien den meisten Speicherplatz auf der Station belegen.

Ein Mangel an freiem Speicherplatz kann zum Scheitern des Löschvorgangs und anderen Problemen führen.

Wenn der BMDE-Hoststation der Speicherplatz ausgeht, führen Sie die folgenden Schritte aus, um einige der Dateien zu entfernen.

Schritt für Schritt Anleitung

Lokal gespeicherte Dateien können an zwei verschiedenen Stellen verwaltet werden:

- Registerkarte "Speicherbereinigung" in den "Systemeinstellungen" (verfügbar über den Anmeldebildschirm)
- Registerkarte "iOS" unter dem Menü "Einstellungen" (die Einstellungen sind nach der Anmeldung am BMDE verfügbar)
- 1. OPTION Wenn Sie zu "Systemeinstellungen" > "Speicherbereinigung" navigieren, können Sie auswählen, welche iOS-Firmware-Dateien von der Station gelöscht werden sollen, um Speicherplatz freizugeben:

 \bigcirc

System settings

 Set Network 	Cleanup iOS firmware files					
Set Proxy	Product	Version	File size			
Set Network Test	/opt/bmde/data/IOS					
 Set Time and Date 	iPhone XS Max, iPhone XS	16.6	11.79 GB			
 Synchronization Service 	iPhone 11	16.6	11.33 GB			
-,	iPhone 12 mini	16.5.1	11.84 GB			
 Storage Cleanup 	iPhone 14	16.6	11.99 GB			
Admin Control	iPhone_4.7_12.5.7_16H81_Restore.ipsw.part (partial)	12.5.7	1.38 GB			
• Display						
Browser						
 Preconfiguration 						
Updates	Current free disk space:		44.00 GB			
Uninstallation	Disk space to be freed:		0.00 B			
	Free disk space after deleting files:		44.00 GB			
			Delete			

 OPTION - Das Bereinigen des Speichers unter "Einstellungen" > "iOS"-Registerkarte > "Speicher verwalten" löscht die extrahierten iOS-Dateien aus dem System. Zusätzlich kann die Option "Durchsuchen" verwendet werden, um die extrahierten Dateien einzeln zu löschen, wenn der Benutzer sie nicht alle bereinigen möchte.

00110	ral	Input & Edit		Host		Printer	
Device	Diagnostics	Android	Windows	iOS	BlackBerry	Tizen	
Password:							
Hidden SSID:							
Security:			WPA-P	SK			
Remove configu	ration:		After di	iagnostics completes			
Smart erasure							
Perform 'Apple i	OS erasure' if screen	is locked:	After 3	00 seconds			
Always update t	o latest OS version:						
Storage							
Firmware storag	e path:						
/opt/bmde/data	ЛOS						
 Manage stora 	ge					Browse	
Clean-up							
•	vara vareion inform	ation manually:				Update nov	
Export							