

Mit Blancco 5 und Drive Eraser getestet HBAs

SAS/SATA HBA	Getestete Version	Ergebnis	Gefixt in Version	Verwendetes Gerät	Verwendetes Enclosure	Verwendete Festplatte(n)	HBA Firmware Information
Dell MegaRAID Perc6/e	5.5.0	Laufwerke erkannt, Löschung fehlgeschlagen	5.6.1	Dell PowerEdge 2970	Dell PowerVault MD 1000	2 x Seagate Barracuda 80 GB SATA HDD Eine mit SATA/SAS-Adapter, eine ohne.	Package 6.3.1-0003 FW version 1.22.32-1371 Bios version 2.04.00 CtrlR version 1.02-015B
	5.6.0	Laufwerke erkannt, Löschung fehlgeschlagen	5.6.1	Dell PowerEdge 2970	Dell PowerVault MD 1000	2 x Seagate Barracuda 80 GB SATA HDD Eine mit SATA/SAS-Adapter, eine ohne.	Package 6.3.1-0003 FW version 1.22.32-1371 Bios version 2.04.00 CtrlR version 1.02-015B
	5.7.2	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich		Dell PowerEdge 2970	Dell PowerVault MD 1000	2 x Seagate Barracuda 80 GB SATA HDD (sector size: 512) Eine mit SATA/SAS-Adapter, eine ohne. 2 x Hitachi 73 GB SAS HDD (HUS153073VLS300, sector size: 520)	Package 6.3.1-0003 FW version 1.22.32-1371 Bios version 2.04.00 CtrlR version 1.02-015B
Dell MegaRAID Perc5/i	5.7.2	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich		Dell PowerEdge 2970	Integrated (backplane) in server	2 x Seagate 36GB SAS HDD (ST936751SS, sector size: 512)	Package 5.2.1-0067 FW version 1.03.40-0316 Bios version MT28-8 CtrlR version 1.04-019A
HP SmartArray 420i HP SmartArray 420	5.6.0	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich		HP ProLiant DL360p Gen8		SAS/HDDs: HP EG0450FBVFM (450 GB) SAS/SSDs: HP E00200FBRVV (200 GB) SATA/HDDs: (HP) MM0500GBKAK (500 GB) (+Außerdem wurden einige SATA-Festplatten anderer Hersteller getestet, die funktionierten)	FW version 5.42 Option ROM Configuration for Arrays, version 8.50.65.00
HP SmartArray 420	5.7.0.1	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich (FW-Befehle scheinen für Festplatten hinter diesem HBA nicht zu funktionieren)		Internal test platform		SAS/HDDs: HP DH072BAAKN (73.4GB) SATA/HDDs: Western Digital WD3200BEKT-7 (320GB) SATA/SSD : Kingston SH103S3 (240GB)	FW version 5.42
	5.7.2	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich		Internal test platform		SAS/HDDs: HP EH0072FARUA (73 GB) SATA/HDDs: Western Digital WD3200BEKT-7 (320GB)	FW version 5.42
HP SmartArray P800	5.6.0	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich. SATA- und SAS-Laufwerke wurden separat gelöscht		HP ProLiant DL380 Gen5	MSA70 SAS(/SATA) Enclosure	SAS/HDDs: 10 x HP DH072BAAKN & 8 x HP EH0072FARUA (73 GB) SATA/HDDs: 5 x Western Digital WD3200BEKT-75PVM1, 1 x Samsung HM321HI & 1 x Toshiba MK3261GSYN (320 GB)	FW version 7.22 Option ROM Configuration for Arrays, version 8.20.15.00
	5.7.2	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich. "Aperiodisches zufälliges Überschreiben" funktioniert nicht	Aperiodisches zufälliges Überschreiben funktioniert mit 5.7.0.1	HP ProLiant DL380 Gen5	MSA70 SAS(/SATA) Enclosure	SAS/HDDs: HP DH072BAAKN & HP EH0072FARUA (73 GB) SATA/HDDs: Western Digital WD3200BEKT-75PVM1 (320 GB)	FW version 7.22 Option ROM Configuration for Arrays, version 8.20.15.00
LSI SAS 9211-8i	5.8.0	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich mit: SAS/HDD & SATA /HDD		8 bay Drive Eraser appliance		SATA/HDDs: 2 x Western Digital WD2503ABYZ-011FA0 (250GB) SAS/HDDs: 2 x Seagate ST1000NM0023 (1000GB)	MPT FW Revision: 15.00.00.00-IT MPT2BIOS: 7.29.00.00 (2012.11.12) NVDATA Version: 0F.00.00.05
FC HBA	Getestete Version	Ergebnis	Gefixt in Version	Verwendetes Gerät	Verwendetes Enclosure	Verwendete Festplatte(n)	HBA Firmware Information

LSI Logic 7204EP-LC	5.8.0	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich.		8 bay Drive Eraser appliance		2 x Seagate SX373405FC (73GB)	Fusion MPT-v1. 05.00 FC MPTBIOS- 2.02.06
SCSI HBA	Getestete Version	Ergebnis	Gefixt in Version	Verwendetes Gerät	Verwendetes Enclosure	Verwendete Festplatte(n)	HBA Firmware Information
IBM ServeRAID- 7k	5.8.0	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich.		IBM eserver xSeries 346	Integriert (Backplane) im Server	2 x IBM-ESXS, MAW3073NC FN (73 GB)	Bios/FW 7.10.20
Adaptec 29320LPE	5.8.0	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich.		8 bay Drive Eraser appliance		1 x Compaq BD07285A25 (73GB) 1 x Compaq BD14689BB9 (146GB)	Utility v4.31.9
Dell MegaRAID Perc2 [MEGARAID_LEG ACY card]	5.6.0	Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich.		Dell PowerEdge 4400	Normales (dummy) SCSI Enclosure	Einige 18.2GB SCSI Festplatten	FW version 1.06 BIOS version 1p00
	5.7.0	Blanco 5.7.0 startet nicht		Dell PowerEdge 4400	Normales (dummy) SCSI Enclosure	Einige 18.2GB SCSI Festplatten	FW version 1.06 BIOS version 1p00