So aktualisieren Sie die Software für die Mobile Diagnostics und Erasure mit einem BETA-Programm.

Erstellungsdatum	Updatedatum	betroffene Version	Fix Version
08 Sep 2021	08 Sep 2021	Mobile Diagnostics and Erasure - All versions	N/A

Beschreibung

So aktualisieren Sie die Software für die Mobile Diagnostics und Erasure mit einem BETA-Programm..

Schritt für Schritt Anleitung

So melden Sie eine einzelne BMDE-Station an

In diesem Kapitel werden die Schritte erläutert, die zur Aktualisierung einer einzelnen BMDE-Station mit dem BETA-Programm erforderlich sind.

- 1. Gehen Sie zur BMDE-Anmeldeseite und öffnen Sie die "Systemeinstellungen", indem Sie auf das Zahnradsymbol am unteren Rand der Benutzeroberfläche klicken.
- 2. Gehen Sie auf "Admin Control" und dann auf "Andere Einstellungen".

System setting	S		\otimes
Set Network	Admin control		
Set Proxy		Remove admin password	
Set Network Test		Change admin password	
 Set Time and Date 		Adjust user permissions	
 Synchronization Service 		Manage Certificates	
Storage Cleanup		Manage Hubs	
Admin Control		Other settings	
Display		Import & export settings	
Browser			
 Preconfiguration 			
Updates			
Uninstallation			
L Blättern Sie nach unten z Geben Sie den vorgeseh auf "Opt-In" klicken.	zum Abschnitt "BETA-Progra nenen "Beta-Namen" ein	nm".	
BETA Program			
Beta programs allow BMDE station can op time.	updates to be deliver more t-in to any existing betapro	frequently with OverTheAir delivery. S gram and can opt-out to default version	ingle n at any
Beta name:		example-beta-name	

6. Das Pop-up-Fenster "BETA-Programm" sollte erscheinen, klicken Sie auf "Ja", um fortzufahren..

- 7. Warten Sie, bis die Aktualisierung/Installation abgeschlossen ist.
- 8. Klicken Sie auf "Neustart", um den Vorgang abzuschließen...

Nach dem Neustart des Rechners sollte die Software auf die entsprechende Beta-Version aktualisiert werden.

BETA Gemeinsame Nutzung von Programmversionen mit dem Synchronisierungsdienst

Wenn Sie den Synchronisierungsdienst für die Verwaltung der im Netzwerk freigegebenen BMDE-Versionen verwenden und die BETA-Version an die Client-Stationen weitergeben möchten, sind einige zusätzliche Schritte erforderlich. Beachten Sie, dass dieser Prozess alle angeschlossenen BMDE-Client-Stationen auf die ausgewählte Softwareversion aktualisiert!

Opt-in

Wenn Sie den Synchronisierungsdienst nicht für die Verteilung von Einstellungen und Software-Updates an andere angeschlossene BMDE-Client-Rechner verwenden, sind diese Schritte nicht erforderlich. Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie den Synchronization Service Server zuerst für das BETA-Programm registrieren (indem Sie die im Kapitel "So registrieren Sie eine einzelne BMDE-Station" genannten Schritte ausführen).

- 1. Gehen Sie zur BMDE-Anmeldeseite und öffnen Sie die "Systemeinstellungen", indem Sie auf das Zahnradsymbol am unteren Rand der Benutzeroberfläche klicken..
- 2. Gehen Sie auf "Synchronisationsdienst" und dann auf "BMDE-Versionsfreigabe"..

System setting	6		8
Set Network Set Proxy	Synchronization Service distributes users, so connected clients. One machine in the netwo (Clients) connect to Server.	ettings, iOS firmwares ork needs to be made	s and BMDE versions to all server and other machines
 Set Network Test 	Synchronization Service		
 Set Time and Date 	Use Synchronization Service:	Server	Å.
 Synchronization Service 	Client Version Configuration		
Service Settings	BMDE version to share:		Å.
Shared Files	Client update polling interval:		15
• Firmware DL Settings			
BMDE Version Sharing	Client IP BMDE version	Schee	duled update / Status
Client Download			
Client Settings			
 Storage Cleanup 			
Admin Control			
• Display			
Browser			
 Preconfiguration 			
Updates			
 Uninstallation 			
	Schedule automatic update: Aug + 27	00:00 ÷	Send undate schedule
	09/27/2021 12:40:20 pm	00.00	Cancel automatic undate
	CONTROL ALITOIDO PIN		ourior automatic aparte
Set Network	 Synchronization Service distributes users, su connected clients. One machine in the netwo 	ettings, iOS firmwares ork needs to be made	s and BMDE versions to all e Server and other machines
Set Proxy	(Clients) connect to Server.		
 Set Network Test 	Synchronization Service	Conver	
Set Time and Date	Use Synchronization Service;	Server	Ŧ
Synchronization Service	Client Version Configuration		
Service Settings	BMDE version to share:	4.7.3	Latest (4.9.1)
Shared Files	Client update polling interval:		4.8.1
BMDE Version Sharing	Client IP BMDE version		4.8
Client Download			4.7.2
 Client Settings 			
Storage Cleanup			4.7
Admin Control			
• Display			
Browser			
Preconfiguration			
Preconfiguration Undates			
Preconfiguration Updates Uninstallation			
Preconfiguration Updates Uninstallation			
Preconfiguration Updates Uninstallation	Schedule automatic update: Aug ‡ 27	00:00 \$	Send update schedule
Preconfiguration Updates Uninstallation	Schedule automatic update: Aug + 27 08/27/2021 1:11:33 pm	00:00 \$	Send update schedule Cancel automatic update

- Bei Bedarf können Sie auch automatische Aktualisierungen zu einem bestimmten Datum/Uhrzeit planen..
 Speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf "OK".

Beachten Sie, dass alle BMDE-"Client"-PCs mit dem Herunterladen der ausgewählten Version gemäß dem ausgewählten Zeitplan beginnen. Nach Abschluss des Vorgangs wird der Benutzer aufgefordert, den PC neu zu starten, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.